



INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

București, Str. Italiană nr. 22, sector 2, cod poștal: 020976, Cod fiscal: 14582693
Cont: RO46TREZ7005025XXX000955 deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate
Publică a Municipiului București
Telefon: +40-21-3032.999; Fax: +40-21-3032.937

PROCEDURI RECOMANDATE ÎN TRAFICUL DE RADIOAMATOR

SECȚIUNEA 1 TRAFICUL RADIOTELEGRAFIC

1. – (1) Apelul făcut de o stație de radioamator poate fi:
 - a) apel general pentru toate stațiile care lucrează în banda respectivă;
 - b) apel cu adresă pentru una sau mai multe stații.(2) Apelul general este constituit după cum urmează:
 - a) cuvântul CQ (repetat de trei ori cel mult);
 - b) cuvântul DE;
 - c) indicativul stației care face apelul (repetat de trei ori cel mult);
 - d) litera K (invitație la transmitere).(3) În cazul apelului către stațiile DX, la cuvântul CQ se poate adăuga cuvântul DX, iar în cazul apelului către stații dintr-o anumită țară sau continent, prefixul sau prescurtarea corespunzătoare țării sau continentului respectiv.
- (4) În cadrul concursurilor, cuvântul CQ poate fi înlocuit cu un altul caracteristic concursului, conform regulamentului acestuia (TEST, CONTEST, CQAA etc.).
- (5) Apelul cu adresă este constituit după cum urmează:
 - a) indicativul stației chemate (repetat de cel mult trei ori);
 - b) cuvântul DE;
 - c) indicativul de apel al stației care cheamă (repetat de cel mult trei ori);
 - d) litera K(6) În cazul când condițiile de stabilire a legăturii sunt dificile, apelul poate fi transmis repetat, dar nu mai mult de zece ori.

2. – (1) Răspunsul la apel este constituit după cum urmează:
 - a) indicativul de apel al stației care a chemat (repetat de cel mult trei ori);
 - b) cuvântul DE;
 - c) indicativul de apel al stației care a fost chemată (repetat de cel mult trei ori);
 - d) litera K.(2) După primirea răspunsului la apel, stația respectivă transmite mesajul dorit folosind în acest scop fie limbajul clar, fie codurile sau prescurtările permise de prezentul Regulament, folosirea altor coduri sau prescurtări fiind interzisă.
- (3) În mod obligatoriu, începutul și sfârșitul mesajului trebuie să conțină indicativul de apel al corespondentului, cuvântul DE și indicativul de apel propriu.
- (4) Traficul poate fi desfășurat în orice limbă.
- (5) În cazul lucrului BK (break-in=întrerupere), se procedează în felul următor:
 - a) stația care a transmis și urmează să recepționeze, transmite după terminarea mesajului, cuvântul BK;
 - b) stația care a recepționat și urmează să transmită, răspunde folosind cuvântul BK, cuvântul DE sau indicativul propriu (repetat de cel mult trei ori).(6) În cazul schimburilor de mesaje foarte scurte, în special al celor din timpul concursurilor, se poate omite transmiterea preambulului, intrându-se direct în conținutul mesajului.

3. – (1) La sfârșitul legăturii, fiecare stație participantă transmite:
 - a) indicativul stației corespondente;

- b) cuvântul DE;
 - c) indicativul stației proprii;
 - d) cuvântul SK (Stop Keying = sfârșit de transmitere) transmis legat.
- (2) Pentru a se evita un răspuns din partea unei alte stații decât cea chemată, litera K poate fi înlocuită cu prescurtarea KN.

SECȚIUNEA 2 TRAFICUL RADIOTELEFONIC

4. – În traficul radiotelefonic, procedurile de apel, de răspuns la apel, de desfășurare a traficului și de închidere a legăturilor sunt, în principiu, identice cu cele din traficul radiotelegrafic, cu deosebirea că prescurtările DE, K, SK, BK, etc., se înlocuiesc cu cuvintele sau expresiile echivalente, iar literele care compun indicativele de apel se vor exprima cu folosirea alfabetului fonetic internațional.

SECȚIUNEA 3 TRAFICUL DE PRIMEJDIE

5. – (1) În cazul situațiilor excepționale, prevăzute în prezentul Regulament, care necesită efectuarea unui trafic de primejdie, radioamatorii vor folosi procedura de apel general, menționată mai sus, la care expresia CQ va fi înlocuită cu expresia QRRR (semnal de primejdie) emisă de trei ori.

(2) După transmiterea preambulului, va urma textul propriu-zis al mesajului de primejdie, care va conține informații privind natura primejdiei și a ajutorului solicitat, adresa și numele zonei calamitate sau a persoanei aflate în primejdie, precum și orice alte informații care ar putea ușura acordarea ajutorului necesar.

(3) Pentru răspunsul la apelul de primejdie, se va folosi procedura de răspuns la apel indicată la secțiunea privind traficul radiotelegrafic cu mențiunea că între indicativul de apel al stației care a fost chemată (repetat de cel mult trei ori) și litera K se va introduce prescurtarea RRR (confirmarea recepției semnalului de primejdie) urmată de QRRR.

(4) Radioamatorul care recepționează un mesaj de primejdie în benzile de radioamator trebuie să întrerupă imediat emisia proprie și să ia notă de mesajul respectiv iar dacă după o perioadă de așteptare constată că nici o altă stație nu răspunde apelului de primejdie, radioamatorul va răspunde el însuși, luând în continuare toate măsurile posibile în vederea acordării ajutorului solicitat.

(5) Radioamatorul care recepționează un mesaj de primejdie în alte benzi decât cele de radioamator trebuie să ia notă de mesajul respectiv și să asculte în continuare traficul de primejdie iar în cazul în care constată că mesajul de primejdie nu primește răspuns de la alte stații, el va transmite telefonic conținutul mesajului de primejdie organelor competente.

(6) Se interzice radioamatorilor folosirea expresiilor SOS și MAYDAY rezervate stațiilor serviciilor mobil maritim și aeronautic.